



ORECA - 726ST3101 - RELOJ STACK PRESION ACEITE 0-7BAR NEGRO

Manómetro de presión de aceite 0-7 BAR 52mm Negro Mecánico

La gama de manómetros mecánicos que no requieren fuente de alimentación para funcionar. La opción ideal para vehículos que utilizan voltajes distintos a 12V o no tienen fuente de alimentación.

Facilite la lectura con un ángulo de visión de 270° para una mejor legibilidad de la información.

Esfera negra con manecilla iluminada por LED blanco o esfera blanca con manecilla iluminada por LED naranja. Tenga en cuenta que la iluminación requiere una fuente de alimentación de 12 V para funcionar.

Tipo de manómetro: Presión de aceite

Rango: 0-7 BAR

Diámetro: 52 mm

Perforación: 52,4 mm

Color del dial: Negro

Movimiento: Mecánico

Color de la aguja: Blanco

Tipo: Analógico (aguja)

Color del marco: Negro

Tipo de retroiluminación: LED

Color de retroiluminación: Blanco

Dimensión: 52 mm

Profundidad de instalación: Depende de los modelos (se recomiendan 80 mm)

Resistente al agua: Solo resistencia a salpicaduras

Campo de lectura de información (solo para manómetros auxiliares): 270°

Sensor incluido: No

Cableado incluido: No

Luz de cambio incluida: No

Todos los manómetros de pila están garantizados para 12 meses.

¿Qué gamas de manómetros auxiliares Stack Ø52mm hay disponibles?

Gamas modernas:

1/ Gama mecánica: ST31xx. La única gama mecánica.

2/ Cocina eléctrica, motor Air-Core: ST32xx. Los manómetros eléctricos de nivel básico y dial de 90°.

3/ Cocina eléctrica profesional, motor paso a paso: ST33xx. El best seller.

4/ Cocina eléctrica Pro Control, motor paso a paso: ST35xx. La gama más completa con memorización de valores, 7 colores de retroiluminación a elegir y alarmas configurables

Gama Classic:

1/ Cocina eléctrica Classic pro, motor paso a paso: ST33xxC. La gama profesional con estilo clásico.

También te podría interesar:

ST269114 Manómetros auxiliares con atenuador de retroiluminación 52 mm (hasta 6)

ST3107 Manómetro de temperatura del agua 50-115 °C 52 mm Negro Mecánico

